

ELIT 9011, Ø1,6mm-16mm

Dreieretningsmåler berøringsløs

For berøringsløs deteksjon av fasefølge. Klemmene klypes på isolasjonen til faselederne Ø1,6-16mm

Teknisk beskrivelse

Dreieretningsmåler for berøringsløs deteksjon av fasefølge. Tradisjonelle fasefølgeinstrumenter må fysisk ha kontakt med blanke uisolerte leder i trefasesystemet, der tre krokodilleklemmer tilkobles. ELIT 9011 trenger kun tilgang til faseledere med isolasjonen på og fanger signalene opp i følsomme isolerte krokodilleklemmer. Dette øker sikkerheten betraktelig. Sikker å bruke da ingen kontakt med uisolerte blanke ledere trengs.

- Fase deteksjon, påvisning av spenningssatte ledere, faserotasjon og finn brudd i ledere.
- Spenningsområde: 70-1000VAC
- Frekvensområde: 45-65Hz
- Rask og sikker deteksjon, øker produktiviteten.
- Dynamisk LED display som er enkelt å forstå.
- Overspenningskategori CAT III 600V (instrument) og CAT IV 600V (sensorer).

For ledere med diameter fra Ø1,6mm til Ø16mm, se ELIT 9012 for bruk på større ledere. Bakplate med kraftige magneter for å henge opp instrumentet i tavlen.

Fordeler:

Sikker å bruke da ingen kontakt med uisolerte blanke ledere trengs.

Dynamisk LED visning som er enkelt å forstå.

Overspenningskategori CAT III 600V (instrument) og CAT IV 600V (sensorer).



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT 9011, Ø1,6mm-16mm/ 10130002/ 8009601/ 7070810009848
I henhold til:	EN 61010-1:2010+A1:2019 EN 61326-1:2013
Indikering	LED
Trefasevisning	Yes
Frekvensområde	50 - 60 Hertz
Spenningsområde	70 - 600 Volt
Dreieretningstester	Yes
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning	Yes