



ELIT 9012, Ø10mm-40mm

Dreieretningsmåler berøringsløs

For berøringsløs deteksjon av fasefølge. Klemmene klypes på isolasjonen til faselederne Ø10-40mm

Teknisk beskrivelse

Dreieretningsmåler for berøringsløs deteksjon av fasefølge. Tradisjonelle fasefølgeinstrumenter må fysisk ha kontakt med blanke uisolerte leder i trefasesystemet, der tre krokodilleklemmer tilkobles. ELIT 9012 trenger kun tilgang til faseledere med isolasjonen på og fanger signalene opp i følsomme isolerte krokodilleklemmer. Dette øker sikkerheten betraktelig. Sikker å bruke da ingen kontakt med uisolerte blanke ledere trengs.

- Fase deteksjon, påvisning av spenningssatte ledere, faserotasjon og finn brudd i ledere.
- Spenningsområde: 70-1000VAC
- Frekvensområde: 45-65Hz
- Rask og sikker deteksjon, øker produktiviteten.
- Dynamisk LED display som er enkelt å forstå.
- Overspenningskategori CAT III 600V (instrument) og CAT IV 600V (sensorer).

For ledere med diameter fra Ø10mm til Ø40mm, se ELIT 9011 for bruk på mindre ledere. Bakplate med kraftige magneter for å henge opp instrumentet i tavlen.

Fordeler:

Sikker å bruke da ingen kontakt med uisolerte blanke ledere trengs.

Dynamisk LED visning som er enkelt å forstå med lys og lyd.

Rast detektering av faserotasjon før rehab for å sikre korrekt dreieretning etter utført jobb.



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN		ELIT 9012, Ø10mm-40mm/ 10130004/ / 7070810019489
I henhold til:		---