



ELIT CA30

Strømtangadapter 5mA-30A AC/DC

Lekkasjestrømtangadapter AC/DC for multimeter og scope

Teknisk beskrivelse

Ved å koble dette strømtangadapteret til ditt multimeter eller scope, får du funksjonene til en strømtang. Designet for nøyaktig å detektere små strømmer.

Måler fra 5mA til 30A AC og DC.

Ø 20mm tangkjeft.

Leveres både med 4 mm tilkobling og BNC plugg.

Fordeler:

Leveres med både 4mm kobling til multimeter og BNC kobling til scope

Nøyaktig måling helt fra 5mA og opp til 30A AC/DC med Ø20mm tangkjeft

Diode for lavt batterinivå og nulljusteringsskrue for DC strøm



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT CA30/ 10300011/ 8051003/ 7070810008179
I henhold til:	---
Indikering	Analog
Analogt stolpediagram	No
Multi-visning	No
Med bakgrunnsbelysning	No
Valg av måleområde	Manuelt
Gjeldende måleområde DC	0,005 - 30 Ampère
Gjeldende måleområde AC	0,005 - 30 Ampère
Strømtype	AC/DC
Virkelig RMS-måling	Yes
Spenningsmåling/AC	No
Spenningsmåling/DC	No
Område for motstandsmåling	No
Temperaturmåling	No
Kapasitetsmåling	No
Frekvensmåling	No
Effektmåling	No
Lekkasjestrømmmåling	No
Harmonisk måling	No
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere	No
Tangåpning	20 Millimeter
Versjon som adapter for å koble til multimeter	Yes

Grensesnitt	No
Målekretskategori	CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori	0 Volt
Kontinuitetstest	No
Beskyttelsesklasse IP	IP20